



UDK20 VS. UDK21

CARACTÉRISTIQUES DE LA MATRICE DE COMPARAISON

	UDK20	UDK21
		
Affichage et fonctionnement	LCD 4 lignes et 4 boutons	Écran tactile 5" (capacitif)
Interfaces PLC	PROFIBUS DP DeviceNet PROFINET IO CC-Link EtherNet/IP EtherCAT	
Capteurs	PW42AGS	PW42BGS
Prise	Connecteur M23 à 6+3 broches	Connecteur M23 à 8+1 broches
Câble	SCPWS-GG SCPWS-GW	SBCPWBS-GG SBCPWBS-GW SBCPWBS-GG-TE (Câble d'extension)
Boîte de commutation de capteur	SSBUDK10	SSB-UDK21
Supports de capteur	identique	
Principe de fonctionnement	Courants de Foucault / Électromagnétique	
Dimensions du boîtier industriel sans prise	Bus de terrain: 225x 200 x 73 mm IO: 140 x 205 x 80 mm	280 x 184 x 90 mm
Dimensions pour installation en face avant sans fiche	Bus de terrain: 240x240x100 mm / découper 120x136 mm IO: 180 x 180 x 105 mm / découper 120 x 200 mm	240 x 240 x 100 mm / découper 230 x 148 mm
Poids	env. 2,5 kg	env. 3 kg
Backup / Restore / Update	Interface via ordinateur portable et logiciel („RPP“)	via clé USB
Certificats	Certifié CE EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 fabriqué selon la norme ISO 9001	
Types de carcasses	Carcasse industriel IP65 Installation du panneau avant IP65 (Devant), IP40 (À l'intérieur)	
Diagnostic des erreurs	1 Numéro d'erreur (première erreur rencontrée)	Liste des erreurs avec historique (#255)
Pays d'origine	Conçu, produit et assemblé en Allemagne	
Consommation	60 W (mesuré en fonctionnement : <60 W, au repos : <10 W)	
Recettes	255	
Nombre de capteurs	2 canaux, jusqu'à 4 canaux (avec boîtier de commutation)	
Connexions	Espace d'installation restreint (-)	Facile d'accès (+)

