



UDK20 VS. UDK21

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI



	UDK20	UDK21
Ekran ve kullanım	4 satırlı LCD & 4 düğmeli	5" Dokunmatik Ekran (kapasitif)
Veri yolu (bus) arayüzlü üniteler	PROFIBUS DP DeviceNet PROFINET IO CC-Link EtherNet/IP EtherCAT Arayüz ataması ve GSD dosyası aynıdır.	
IO arayüzlü üniteler	Endüstriyel muhafaza üzerinde Harting konnektör Ön panel muhafazası (FP) içindeki klemenslere kablo bağlantısı Röle çıkışı mevcut (R-Versiyonu)	Tüm üniteler: Harting konnektörler, aynı sinyaller; Röle çıkışları (R-Versiyonu) artık mevcut değil
Sensörler	PW42AGS	PW42BGS
Konnektörler	6+3 pinli M23 konnektör	8+1 pinli M23 konnektör
Kablolar	SCPWS-GG SCPWS-GW	SBCPWBS-GG SBCPWBS-GW SBCPWBS-GG-TE (Uzatma kablosu)
Sensör Anahtarlama Kutusu	SSBUDK10	SSB-UDK21
Sensör tutucular	birebir aynı	
Çalışma prensibi	Eddy current / elektromanyetik	
Ölçüler Duvara Monte Konnektör hariç dış kılıf	Fieldbus: 225x 200 x 73 mm IO: 140 x 205 x 80 mm	280 x 184 x 90 mm
Ölçüler Ön Panele monte konnektör hariç	Fieldbus: 240 x 240 x 100 mm / montaj derinliği 120 x 136 mm IO: 180 x 180 x 105 mm / montaj derinliği 120 x 200 mm	240 x 240 x 100 mm / montaj derinliği 230 x 148 mm
Ağırlık	yaklaşık 2.5 kg	yaklaşık 3 kg
Yedekleme / Geri Yükleme / Güncelleme	Laptop & Yazılım („RPP“) ile arayüz üzerinden C-Versiyonu veriyolu ve G/Ç ünitelerinde veri yedekleme mümkün B-Versiyonu G/Ç ünitelerinde veri yedekleme mümkün değil	Via USB flash drive Tüm ünitelerde veri yedekleme mümkün
Sertifikalar	CE-sertifikalı EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 e göre üretildi	
Gövde tipleri	Duvara monte gövde IP65 Ön panele monte IP65 (ön kısmı), IP40 (iç kısmı)	
Arıza teşhisi	1 hata sayısı (ilk hata gösterilir)	Geçmiş kayıtlarıyla hata listesi (#255)
Menşei	Almanya'da geliştirilmiş, üretilmiş ve monte edilmiştir	
Güç tüketimi	60 W (çalışırken: <60 W, boştaki: <10 W)	
Reçeteler	255	
Sensör sayısı	2 kanallı, 4 kanala kadar (anahtarlama kutusu ile)	
Bağlantılar	Dar bağlantı alanı (-)	Kolay erişebilirlik (+)